



# Żyrandol LED Galaxis Vela 83x36x8 90W cm biały

Numer katalogowy	<b>3390</b>
Kod EAN	<b>5908263384194</b>
Producent	<b>LVT Sp. z o.o.</b>

## Opis produktu

Prąd wejściowy: **165-240V AC 50/60 Hz**  
Moc: **90W (4000K) / 45W (3000K/6500K)**  
Źródło światła: **720x LED SMD 2835**  
Jasność: **110lm/W (z diod LED) (9 900lm)**  
Temperatura światła (CCT): **regulowalna (zakres 3000K-6500K)**  
Ściemnianie: **Tak, stopniowe 1%-100%**  
Sposób sterowania: **Pilot RF 2.4G 4-strefowy**  
CRI (Ra): **>80**  
Żywotność: **30 000h**  
Ilość cykli włącz/wyłącz: **15 000x**  
Czas włączania: **<1s**  
Kąt rozsyłu światła: **320°**  
Szerokość podstawy: **250 x 120 x 60 mm**  
Wymiary lampy: **830 x 360 x 80 mm**  
Wymiary pilota: **141 x 45 x 13 mm**  
Klasa odporności: **IP20, IK03, class I**  
Materiał wykonania: **Stal (podstawa) + Aluminium + Tworzywo sztuczne (klosz)**  
Kolor: **Biały (RAL 9018)**  
Zasilanie pilota: **2x AAA 1,5V (brak w zestawie)**  
Opakowanie zbiorcze: **1 szt.**  
Ilość na paletę: **66 szt.**

### Instrukcja parowania pilota:

PAROWANIE ŻYRANDOLA :

1. wyłącz z prądu
2. włącz do prądu
3. przytrzymaj przycisk ON/OFF danej strefy (w tym samym czasie ) przez 5 sekund, lampa mignie

ROZPAROWYWANIE PILOTA :

1. wyłącz z prądu
2. włącz do prądu
3. przytrzymaj przycisk ON/OFF danej strefy (w tym samym czasie) przez 5 sekund, lampa mignie

### W zestawie:

- kołki montażowe
- 1x lampa