

---

# Czujnik ruchu PIR do puszki



Numer katalogowy	<b>4989</b>
Kod EAN	<b>5903002030240</b>
Producent	<b>LVT Sp. z o.o.</b>

## Opis produktu

Czujnik na podczerwień o bardzo dużej czułości z możliwością regulacji parametrów (Czas świecenia, Próg zadziałania, wykrywanie dźwięku). Możliwość montażu w puszcze w ścianie.

### Dane techniczne:

Napięcie: **220-240V AC**

Częstotliwość prądu: **50/60Hz**

Czułość światła (próg zadziałania): **<3-2000 LUX (do wyboru) [LUX]**

Czas świecenia: **10s-7min (do wyboru) [TIME]**

Odległość detekcji: Max. **9m (<24°C)**

Max. Obciążenie: **500W**

Min. Obciążenie: **0,45W**

Pobór prądu: ok. **0,5W**

Zasięg detekcji: **160°**

Temperatura otoczenia: **-20~+40°C**

Wilgotność powietrza: **<93% RH**

Wysokość montażu: **1,0~1,8m**

Detekcja ruchu: **0,6-1,5 m/s**

Wymiary: **82 x 82 x 25 [mm]**

Klasa odporności: **IP20**

Opakowanie zbiorcze: **50 szt.**

Ilość na paletę: **1500 szt.**